

КАБЕЛЬ СВЯЗИ ПОЛЕВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ П-269МБ



НАЗНАЧЕНИЕ

Для развертывания абонентских и внутриузловых распределительных сетей связи и эксплуатации с осуществлением многократных прокладок (снятий) как между мобильными узлами (объектами) связи, так и между мобильными и стационарными узлами связи (объектами) в полевых условиях по поверхности земли, в условиях подвески по местным предметам, прокладки в земле, по снегу.

ОСОБЕННОСТИ

Кабель П-269МБ - это распределительный внутриузловой пятипарный с четырьмя рабочими и одной служебной парой и предназначен для развертывания абонентских и соединительных линий между аппаратными различных элементов узлов связи и внутри ее элементов.

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---------------------|
| Устойчивость к растяжению с усилием | до 1,2 кН (120 кгс) |
| Минимальная наработка на отказ не менее | 50000 ч |
| Срок службы кабеля П-269МБ не менее | 15 лет |

Конструктивные особенности и назначение

П-269МБ-2x4+1x2-5 - кабель связи полевой распределительный внутриузловой (две рабочих четверки и одна служебная пара), с полумуфтами соединительными, длиной

5 м, для абонентских линий и соединительных линий между аппаратными различных элементов узлов связи (УС) и внутри элементов УС. **П-269МБ-2x4+1x2-50** - то же, длиной 50 м, на барабане. **П-269МБ-2x4+1x2-100** - то же, длиной 100 м, на барабане.

П-269МБ-4x4+2x2-5 - кабель связи полевой распределительный внутриузловой (четыре рабочих четверки и две служебные пары), армированный полумуфтами соединительными, длиной 5 м, для абонентских линий и соединительных линий между аппаратными различных элементов УС и внутри элементов УС. **П-269МБ-4x4+2x2-50** - то же, длиной 50 м, на барабане.

П-269МБ-8x4+4x2-50 - кабель связи полевой распределительный внутриузловой (восемь рабочих четверок и четыре служебных пары), армированный полумуфтами соединительными, длиной 50 м, для соединительных линий между аппаратными различных элементов УС и внутри элементов УС, на барабане

Муфта РМ-4 - муфта разветвительная для перехода с кабеля П-269МБ-4x4+2x2 на два кабеля П-269МБ-2x4 +1x2. **Муфта РМ-8** - то же, для перехода с кабеля П-269МБ-8x4+4x2 на два кабеля П-269МБ- 4x4+2x2.

Полумуфта АП-2 - полумуфта аппаратная для установки (монтажа) на вводах аппаратных машин, на блоках аппаратуры (оконечных устройств) для обеспечения подключения к ним кабеля П-269МБ-2x4+1x2. **Полумуфта АП-4** - то же, для подключения кабеля П-269МБ-4x4+2x2. **Полумуфта АП-8** - то же, для подключения кабеля П-269МБ-8x4+4x2.

Щиток ВЩ-2М - щиток вводной - для подключения телефонных аппаратов.